



T-6245

เครื่องผสมสัญญาณเสียง



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมปุ่มเลือกกระจายสัญญาณเสียง ในเครื่องเดียวกัน
- สามารถเลือกกระจายสัญญาณเสียงได้ 6 กลุ่ม
- มีช่องรับสัญญาณสำรอง (Aux) 3 ช่อง พร้อม ปุ่มกดเพื่อเลือกใช้งาน
- มีช่องรับสัญญาณไมโครโฟน 1 ช่อง พร้อมสวิตช์ เลือกใช้ Phantom Power (48 โวลต์)
- มีช่องเสียบรีโมทไมโครโฟน 1 ช่อง ขั้วต่อเป็นแบบ RJ45 (ต่อพ่วงรีโมทไมโครโฟนได้สูงสุด 6 ตัว)
- มีปุ่มปรับระดับความดังของไมโครโฟน , รีโมทไมโครโฟน , เสียงเพลง (Music) , สัญญาณลูกเงิน, เสียงท่อม-แหลม และ ปรับรวม (Master) แยกอิสระต่อกัน
- มีจุดรับสัญญาณควบคุมขาเข้า พร้อมเสียงเตือน (Chime) และปุ่มปรับระดับความดัง
- สามารถบันทึกสัญญาณลูกเงินได้ 3 ข้อความ (3 ข้อความรวมกันไม่เกิน 1 นาที)
- มีสวิตช์ให้เลือกลงเล่นสัญญาณลูกเงิน แบบ ดังครั้งเดียว หรือ ดังต่อเนื่อง
- มีช่องแรงดันขาออก (24 โวลต์ดีซี) 6 ช่อง , จะมีแรงดันออกก็ต่อเมื่อใช้รีโมทไมโครโฟน
- มีไฟ LED แสดงระดับสัญญาณเสียงขาออก
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 50 - 17,000 เฮิรท์
- มีค่าความเพี้ยนมากกว่า 0.05 %
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 68 ดบี
- ตัวเครื่องออกแบบสำหรับติดตั้งในตู้เครื่องเสียงมาตรฐาน 19 นิ้ว
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ เอซี, 50/60 เฮิรท์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ktlthai.com