



## T-6240

### เครื่องขยายสัญญาณเสียงเบื้องต้น



#### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงเบื้องต้น 11 ช่อง
- มีช่องสำหรับสัญญาณไมโครโฟนหรือสัญญาณไลน์ 8 ช่อง , ช่องสำหรับไมโครโฟน 1 ช่อง และช่องสำหรับสัญญาณลูกเงิน ( EMC ) 2 ช่อง
- ช่อง Input 1-8 : 350 มิลลิโวลท์ , 10 กิโลโอห์ม ขั้วต่อแบบ PHONE ( อันบาลานซ์ )
- ช่อง Mic : 70 มิลลิโวลท์ , 600 โอห์ม ขั้วต่อแบบ PHONE ( อันบาลานซ์ )
- ช่อง EMC 1,2 : 1.2 โวลท์ , 10 กิโลโอห์ม ขั้วต่อแบบ PHONE ( อันบาลานซ์ )
- ช่อง Output 1-8 : 1 โวลท์ , 600 โอห์ม ขั้วต่อแบบ PHONE ( อันบาลานซ์ )
- ช่อง Input 1-8 , Mic มีปุ่มปรับความดังแยกอิสระต่อกัน
- ช่อง EMC สามารถลดสัญญาณเสียงช่องอื่นๆ ได้โดยอัตโนมัติ ( ยกเว้นช่องMic )
- ช่อง Mic สามารถลดสัญญาณช่องอื่นๆ ได้โดยกดปุ่ม On/Off ที่ช่อง Input 1-8 ( ยกเว้นช่อง EMC )
- ย่านความถี่ตอบสนอง 50-18,000 เฮิรท์
- มีความเพี้ยน 0.01%
- อัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน 66 ดีบี ( MIC ) , 80 ดีบี ( LINE )
- เป็นชนิดติดตั้งในตู้เครื่องเสียงมาตรฐาน 19 นิ้ว
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี , 50/60 เฮิรท์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-27 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)