



T-120

เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง



คุณสมบัติเฉพาะ

- เครื่องขยายเสียงแบบโมโน กำลังขับ 120 วัตต์
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 50-20,000 เฮิรท์ (+ 1 ดีบี , - 3 ดีบี)
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.5% ที่ 1 กิโลเฮิรท์
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน : MIC 1,2,3 : 66 ดีบี : AUX 1,2 : 80 ดีบี
- มีช่องรับไมโครโฟน 3 ช่อง , ช่องสำรอง (AUX) 2 ช่อง และช่องสัญญาณฉุกเฉิน (EMC) 1 ช่อง
- ช่องสัญญาณ MIC 1, EMC สามารถห้เสียงช่องสัญญาณ อื่นได้
- ช่อง MIC 1-3 มีความต้านทาน 600 โอห์ม แบบ Unbalance
- ช่อง MIC 2,3 มีช่องรับสัญญาณ LINE แยกอิสระให้เลือกใช้
- ช่อง AUX 1,2, EMC มีความต้านทาน 10 กิโลโอห์ม แบบ Unbalance
- มีปุ่มปรับระดับเสียง MIC 1,2,3, AUX 1,2 ,เสียงทุ้ม,เสียงแหลมและ Master แยกอิสระต่อกัน
- มีช่องต่อสัญญาณขาออก เพื่อนำไปต่อร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกได้
- มีจุดต่อลำโพงแบบ 70,100 โวลท์ เอซี และ 4-16 โอห์ม
- มีพัดลมระบายความร้อน จะทำงานเมื่ออุณหภูมิของเครื่องสูงถึง 55° C
- มีไฟ LED แสดงระดับสัญญาณขาออก 6 จุด
- มีวงจรป้องกัน Short Circuit ,Overload และ High Temperature

। 220 โวลท์ เอซี , 50 /60 เฮิรท์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชัน จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ctlthai.com