



## T-120TB

เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง



### คุณสมบัติเฉพาะ

- เครื่องขยายเสียงแบบโมโน กำลังขับ 120 วัตต์
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 50-16,000 เฮิรท์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.5% ที่ 1 กิโลเฮิรท์
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน : MIC : 66 ดีบี : AUX : 80 ดีบี
- มีช่องรับไมโครโฟน 4 ช่อง , ช่องสำรอง (AUX) 2 ช่อง และช่องสัญญาณฉุกเฉิน (EMC) 1 ช่อง
- ช่องสัญญาณ MIC 1, EMC สามารถหรีเสียงช่องสัญญาณ อื่นได้
- มีปุ่มปรับเสียงทู้ม, เสียงแหลมและปุ่มปรับรวม (MASTER) แยกอิสระต่อกัน
- มีเครื่องรับวิทยุ FM ในตัว
- รองรับสัญญาณจาก USB, SD CARD และ BLUETOOTH
- มีจุดต่อลำโพงแบบ 70,100 โวลท์ เอซี
- มีพัดลมระบายความร้อนในเครื่อง
- มีจอแสดงสถานะการทำงาน
- มีวงจรป้องกัน Short Circuit ,Overload และ OVER-HEAT
- มีรีโมทคอนโทรลไร้สาย ควบคุมการทำงานของ USB, SD CARD, TUNER และ BLUETOOTH
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี , 50 /60 เฮิรท์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ctlthai.com](mailto:center@ctlthai.com)