



## TA-2500

### เครื่องขยายเสียงขนาดกำลังขับ 500 วัตต์/ข้าง



#### คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องขยายเสียงแบบสเตอริโอชนิด CLASS H สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องผสมสัญญาณเสียงได้อย่างดี
- มีขนาดกำลังขยาย 2 x 500 วัตต์ที่ 8 โอห์ม และ 2 x 750 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม
- บิรด์จโมโน มีขนาดกำลังขยาย 1,500 วัตต์ที่ 8 โอห์ม และ 2,200 วัตต์ ที่ 4 โอห์ม
- ขั้วต่อสัญญาณเข้าแบบ COMBO, ใช้ได้ทั้ง XLR และ PHONE ในช่องเดียวกัน
- ขั้วต่อสัญญาณออกมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ TERMINAL และ BANANA
- มีค่าความไวขาเข้า 0 ดีบียู, 1 โวลท์
- มีค่าความต้านทานขาเข้า 10 กิโลโอห์ม (Unbalance), 20 กิโลโอห์ม (Balance)
- ตอบสนองความถี่ในย่าน 20 เฮิรท์ -20 กิโลเฮิรท์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 0.05%
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 100 ดีบี
- มีค่า Voltage Gain 36 ดีบี
- มีโวลุ่มปรับระดับสัญญาณเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่อง
- มีพัดลมระบายความร้อนเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
- มีค่า Damping ที่ 1 กิโลเฮิรท์ มากกว่าหรือเท่ากับ 300 ที่ 8 โอห์ม
- มีระบบป้องกัน ( Protection ) แบบ Over-Current, DC และ Short Circuit
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานของ Power , Distortion , และ Protection
- ออกแบบสำหรับติดตั้งในตัวเครื่องเสียงมาตรฐาน 19 นิ้ว
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี , 50/60 เฮิรท์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787

โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : [www.ktlthai.com](http://www.ktlthai.com)

E-mail : [center@ktlthai.com](mailto:center@ktlthai.com)