



T-B60

เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมเครื่องขยายเสียง



คุณสมบัติเฉพาะ

- เป็นเครื่องขยายเสียงแบบโมโน กำลังขับ 60 วัตต์
- ตอบสนองความถี่ในช่วง 80-16,000 เฮิรตซ์
- มีค่าความเพี้ยนน้อยกว่า 1%
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า 75 ดีบี
- มีช่องรับไมโครโฟน 1 ช่อง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียง
- มีช่องตำรอง (AUX) 2 ช่อง พร้อมปุ่มปรับระดับเสียงแยกอิสระต่อกัน
- มีปุ่มปรับเสียงท่อม - เสียงแหลมและปุ่มปรับรวม (MASTER) แยกอิสระต่อกัน
- มีช่องรับ USB, SD CARD และรองรับสัญญาณ BLUETOOTH ได้
- ช่องไมโครโฟนสามารถหรีเสียงช่องสัญญาณอื่นได้
- มีจุดต่อลำโพงแบบ 100 โวลท์ เอซี และ 4 - 16 โอห์ม
- มีจอแสดงสถานะการทำงาน
- มีวงจรป้องกัน Short Circuit ,Overload และ Over Temperature
- มีรีโมทคอนโทรลไร้สาย ควบคุมการทำงานของ USB และ SD CARD
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี , 50 /60 เฮิรตซ์



บริษัท เคทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

846/15 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2216-7483-7, 081-567-2787 โทรสาร : 0-2215-6719, 2216-9115

Web Site : www.ktlthai.com

E-mail : center@ktlthai.com